

Durée :

1 jour (7 h.)

Les participants et leur pré-requis :

Toute personne appelée à monter, vérifier, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages roulant conformément à la notice du fabricant

Pré requis :

Avoir fait le stage selon la R 408 sur 2 jours.

Ne pas avoir de restriction médicale au port de charge

Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la

compréhension de la langue française

Etre formé à l'utilisation des EPI contre la chute de hauteur

Notre intervenant :

Expert en sécurité, travaux en hauteur et en prévention des risques.

L'organisation :

Lieu : A déterminer Occitanie

Dates : A déterminer

Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :

250 € HT (300 € TTC)

Renseignements et inscriptions :

Sabine ACCO

LES OBJECTIFS :

- Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant
- Réaliser la vérification journalière d'un échafaudage roulant
- Utiliser un échafaudage roulant en sécurité

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES D'EVALUATION:

- . Alternance de théorie et de pratique (50 % de mise en situation pratique)
- . Mise en situation pratique
- . Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin de formation.
- . Evaluation des connaissances et évaluation de savoir-faire pratique
- . Attestation de compétence remise en fin de stage si réussite

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

- **Monter et démonter en sécurité une structure simple d'échafaudage roulant**
- Utiliser à bon escient les équipements assurant la protection et la sécurité du monteur
- Utiliser l'outillage
- Implanter l'échafaudage
- Monter et démonter en sécurité une structure simple d'échafaudage roulant (cadres et multidirectionnel)
- Approvisionner les éléments nécessaires aux différents niveaux
- Mettre en oeuvre et apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages
- Apposer le (s) panneau(x) indicateurs(s) des charges d'exploitation
- Vérifier la conformité du montage par rapport à la notice du fabricant et/ou au plan d'installation
- **Réaliser la vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage et/ou assurer la maintenance de l'échafaudage**
- Vérifier l'absence de déformation permanente ou de corrosion

des éléments constitutifs de l'échafaudage pouvant compromettre sa solidité

- Vérifier la présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de l'échafaudage et l'absence de jeu décelable susceptible d'affecter ces éléments
- Vérifier l'implantation de l'échafaudage
- Vérifier l'absence de désordre au niveau des appuis et des surfaces portante
- Vérifier la présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou d'immobilisation
- Vérifier la présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective
- Vérifier le maintien de la continuité, de la planéité, de l'horizontalité et de la bonne tenue de chaque niveau de plancher
- Vérifier l'absence d'encombrement des planchers
- Vérifier la présence et la bonne tenue des ancrages et amarrages
- Vérifier le positionnement/nombre et le bon montage des contreventements
- Vérifier la présence et l'installation des moyens d'accès
- Vérifier la visibilité des indications sur l'échafaudage relatives aux charges dépassant ces limites admissible
- Vérifier la bonne fixation des filets et des bâches sur l'échafaudage, ainsi que la continuité du bâchage sur toute la surface extérieure

- **Rédiger un compte-rendu de vérification / Un procès-verbal de réception***

- Renseigner le compte-rendu / le procès-verbal
- Rédiger des observations
- Reformuler un avis argumenté

- **Réaliser l'examen d'adéquation**

- Exploiter le cahier des charges
- Prendre en compte l'environnement
- Identifier les risques et définir les mesures de prévention associées
- Etablir le bilan des charges
- Vérifier la résistance des appuis d'après la descente de charge
- Vérifier la conformité du système d'échafaudage
- Vérifier que la configuration du montage est prévue par la notice du fabricant